



MSA 315 Automatyczna zgrzewarka elektrooporowa

Automatyczna zgrzewarka elektrooporowa MSA 315 łączy kompaktową konstrukcję oraz zaawansowane funkcje, zapewnia możliwość zgrzewania kształtek do średnicy d315mm. Zgrzewarka jest bardzo prosta w obsłudze, prowadzi operatora przez proces zgrzewania za pomocą kilku komend: "podłącz kształtkę", "potwierdź", "zeskanuj kod" i "rozpocznij proces zgrzewania". Operator może również wprowadzić dodatkowe dane takie jak kod operatora i kod zadania.

Jest wytrzymała, bezpieczna i ergonomiczna.

Cały proces zgrzewania jest korygowany w zależności od temperatury otoczenia, napięcie zgrzewania jest kontrolowane/regulowane podczas całego cyklu.

Urządzenie może zapisać na stałe w pamięci wewnętrznej do 500 protokołów. Użytkownik może skopiować protokoły na pamięć USB, aby wydrukować je w formacie PDF.

Zgrzewarka dostarczana jest z 1 parą adaptorów kątowych 4,0 mm, instrukcją obsługi i opcjonalnie walizką transportową

Dane techniczne

- Temperatura pracy: -10°C do 45°C
- Tryb wprowadzania danych: skaner/ręczne
- Technika zgrzewania: kontrola napięcia
- Napięcie sieci i częstotliwość: 230V (190V - 265V), 50-60Hz
- Napięcie zgrzewania: 8-42 V
- Natężenie: 70 A (max)
- Zakres średnic: d20-315 mm
- Pamięć wewnętrzna: 500 protokołów
- Format protokołów: PDF, CSV
- Klasa ochrony: Klasa 1 / IP 65
- Port USB: Typ A
- Przewód zasilania: 4 m / Przewody zo zgrzewania: 3 m
- Waga: 17 kg
- Wyświetlacz: Graficzny LCD, regulacja kontrastu

Type	Nr kodowy	waga (kg)
Zgrzewarka z ręcznym wprowadzaniem danych	790 128 040	17,000
Zgrzewarka ze skanerem	790 128 041	18,500
Zgrzewarka ze skanerem, skrzynia transportowa	790 128 042	17,000

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>